

Konfiguration Siemens S45 / ME45

1 WAP-Einstellungen

Über die rechte, obere Softkeytaste ins Menü einsteigen. Über **Surf & Fun** den Punkt **Internet** auswählen. Mit mittlerer Steuerungstaste den Punkt **Profile** auswählen. Leeres Profil (z.B. Profil Eins) mit linker Softkeytaste zum Ändern auswählen und folgenden Einstellungen eintragen.

1 Profilname	T-Mobile online
2 WAP-Parameter	
IP-Adresse	010.012.000.002
Port	9201
2.IP-Adresse	010.012.000.002
2.Port	9201
Startseite	http://wap.t-mobile.at
Abbruchzeit	240
3 CSD-Daten	
EinwahlNr	+4367623927
Verbind.typ	ISDN
Benutzer	Kein Eintrag notwendig
Passwort	Kein Eintrag notwendig
4 GPRS-Daten	
APN	gprswap
Benutzer	Kein Eintrag notwendig
Passwort	Kein Eintrag notwendig

Über die Auflegen-Taste kommt man ins übergeordnete Menü.
Das erstellte Profil muss nun noch aktiviert werden. Dazu in der Profilliste das gewünschte Profil mit der rechten Softkeytaste auswählen.
Danach lang auf die Auflegen-Taste drücken, um aus dem Menü auszusteigen.

2 WAP-Einstellungen (zusätzlich für VPN Rechnungstrennerkunden)

Über die rechte, obere Softkeytaste ins Menü einsteigen. Über **Surf & Fun** den Punkt **Internet** auswählen. Mit mittlerer Steuerungstaste den Punkt **Profile** auswählen. Leeres Profil (z.B. Profil Eins) mit linker Softkeytaste zum Ändern auswählen und folgenden Einstellungen eintragen.

1 Profilname	wap business
2 WAP-Parameter	
IP-Adresse	010.012.000.002
Port	9201
2.IP-Adresse	010.012.000.002
2.Port	9201
Startseite	http://wap.t-mobile.at
Abbruchzeit	240
3 CSD-Daten	
EinwahlNr	+4367623927
Verbind.typ	ISDN
Benutzer	Kein Eintrag notwendig
Passwort	Kein Eintrag notwendig
4 GPRS-Daten	
APN	business.gprswap
Benutzer	Kein Eintrag notwendig
Passwort	Kein Eintrag notwendig

Über die rechte Softkey Taste kommt man ins übergeordnete Menü.
Das erstellte Profil muss nun noch aktiviert werden. Dazu in der Profilliste das gewünschte Profil mit der rechten Softkeytaste auswählen.
Danach lang auf die Auflegen-Taste drücken, um aus dem Menü auszusteigen.